

به نام خدا

نصب جهت کاربران نرم افزار

روش نصب و راه اندازی کامپوننت ارتباط با دستگاه کارت خوان ایران کیش (Kiccc.Ing.PcPos.dll):



جهت انجام این کار بایستی مراحل ذیل را دنبال کنید:

۱. اطمینان یابید که حداقل Net Framework 2.0 در سیستم شما نصب شده است. مسیر ذیل را چک کنید، در صورتی که این مسیر وجود نداشته، لطفا ابتدا Net Framework 2.0 را نصب کنید.

C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727

۲. فایل Kiccc.Ing.PcPos.dll را در مسیر ذیل کپی کنید:

C:\Kiccc.Ing.PcPos.dll

۳. CMD را باز کنید و با استفاده از دستور ذیل این Dll را Register کنید.

ویندوزهای ۳۲ بیتی:

C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\RegAsm.exe C:\Kiccc.Ing.PcPos.dll /tlb

ویندوزهای ۶۴ بیتی:

C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\RegAsm.exe C:\Kiccc.Ing.PcPos.dll /tlb

```
Administrator: Command Prompt
dll /tlb
Microsoft (R) .NET Framework Assembly Registration Utility 2.0.50727.8825
Copyright (C) Microsoft Corporation 1998-2004. All rights reserved.

Types registered successfully
Assembly exported to 'C:\Kiccc.Ing.PcPos.tlb', and the type library was registered
successfully

C:\>
```

پس از اجرای دستور و نمایش پیغام موفقیت آمیز (types registered successfully) مانند تصویر بالا؛ به فایل به همین نام (Kiccc.Ing.PcPos) و با پسوند tlb در مسیر قبل قرار می گیرد.

اکنون می توانید از این قابلیت در نرم افزار خود استفاده کنید.

قبل از ورود به نرم افزار اصلی جهت تست دستگاه کارت خوان، بایستی فایل تست موجود با نام () را اجرا نمایید. همان طور که در تصویر ذیل مشاهده می کنید، بایستی اطلاعاتی از دستگاه خود رو استخراج کرده و در تنظیمات وارد نمایید.

تست دستگاه کارت خوان ایران کیش - ۱۳۹۶/۱۱/۱۲

SerialNo :	<input type="text" value="54436483"/>	TerminalId :	<input type="text" value="03069990"/>	Port :	<input type="text" value="1100"/>
AcceptorId :	<input type="text" value="222490000460"/>	IpAddress :	<input type="text" value="192.168.1.119"/>		

Initiate And Sale

RespCode :	<input type="text"/>	RespSerialNo :	<input type="text"/>
TraceNo :	<input type="text"/>	Transaction Time :	<input type="text"/>
RRN :	<input type="text"/>	RespTerminalId :	<input type="text"/>
Amount :	<input type="text"/>	Transaction Date :	<input type="text"/>
Pan :	<input type="text"/>		

این اطلاعات شامل:

شماره سریال دستگاه

شماره پذیرنده

شماره ترمینال

IP دستگاه

PORT دستگاه

بعد از وارد کردن این اطلاعات می بایست بتوانید با دستگاه ارتباط برقرار نمایید. در صورتی که در برقراری ارتباط با دستگاه کارت خوان مشکل دارید، یا تنظیمات دستگاه خود را به درستی وارد نکرده اید و یا DLL مربوط به دستگاه کارت خوان را به درستی نصب نکرده اید.



شرکت کارت اعتباری ایران کیش

(سهامی عام)