

به نام خدا

اعمال تنظیمات دستگاه سامان کیش (وب سرویس) جهت ارتباط با کامپیوتر و اتصال به نرم افزارها:



در این راهنما نحوه اتصال و راه اندازی به کار با دستگاه (PAX S800 یا TOSAN Q80) از طریق LAN آموزش داده خواهد شد:

#### نحوه نصب:

- این دستگاه نیاز به نصب افزونه ای ندارد و اطلاعات تراکنش ها از طریق وب سرویس ارسال و دریافت می شود.

#### اعمال تنظیمات دستگاه کارت خوان:

برای این منظور بایستی ابتدا دستگاه خود را با کابل LAN به شبکه متصل کنید، پس از انجام این کار، دستگاه در شبکه محلی شما قرار می گیرد. (دستگاه بایستی حتماً به شبکه ای متصل باشد که در آن ارتباط با اینترنت فراهم باشد) برای استفاده از این دستگاه، بایستی حتماً به اینترنت متصل باشید.

#### فعال کردن ارتباط PC POS:

۱. بر روی دکمه **Menu** کلیک کنید.
۲. وارد زیر منو **ترمینال** شوید.
۳. وارد زیر منو **پیکربندی « اتصال به رایانه یا پیکربندی دستگاه** شوید. (برای ورود به این قسمت بایستی رمز سوپروایزر را داشته باشید)
  - رمز سوپروایزر را بایستی از ارائه دهنده خدمات دستگاه کارت خوان خود دریافت نمایید.
  - رمز سوپروایزر فقط تا ساعت ۲۴ هر روز قابل استفاده است.
۴. موارد ذیل را بدین صورت تنظیم نمایید:
  - نوع ارتباط: **شبکه**
  - نوع آدرس شبکه: **انوماتیک**
  - اتصال به سرور: **اینترنت**
  - پروتکل اتصال:
    - در این قسمت از بین گزینه های ذیل:
      - پروتکل ۱
      - پروتکل ۲
      - پروتکل SSP1126
      - **سنترال پی سی پوز**
      - پروتکل هایپر استار
- بایستی گزینه **« سنترال پی سی پوز »** را انتخاب نمایید.
۵. پس از انتخاب این گزینه بایستی آدرس **سرور LAN** را به صورت ۰۹۱/۲۴۰/۱۸۰/۱۸۹ وارد نمایید.
۶. شماره **درگاه** را ۶۰۰۰ درج کنید.
۷. بقیه پیغام ها را تایید نمایید، سپس رسیدی مطابق با تصویر ذیل از دستگاه به شما تحویل داده خواهد شد.

۸. پس از انجام این تنظیمات، در صورتی که تنظیمات به درستی انجام شده باشد و ارتباط با اینترنت برقرار باشد، دستگاه شروع به دریافت اطلاعات پیکربندی می نماید و پس از دریافت اطلاعات پیکربندی، مجدداً راه اندازی می شود.
۹. پس از راه اندازی مجدد، دستگاه آماده برقراری ارتباط به صورت PC POS هست.



### نحوه اعمال تنظیمات در نرم افزار:

پس از انجام این تنظیمات دستگاه شما آماده اتصال به نرم افزار است که می بایست مقدار شماره پایانه استخراج شده از دستگاه را درج نمایید:

### نحوه استخراج شماره پایانه از دستگاه کارت خوان:

۱. بر روی دکمه **Menu** کلیک کنید.
  ۲. وارد زیر منو **ترمینال -> مدیریت ترمینال** شوید.
  ۳. گزینه **چاپ سریال دستگاه** را انتخاب نمایید.
- پس از تایید این گزینه، چاپی از دستگاه مشابه تصویر ذیل خارج می شود.
- بر روی این چاپ، شماره پایانه درج شده است.
- این همان شماره ای است که بایستی در تنظیمات سیستم درج نمایید.



تنظیمات سیستم - سخت افزار

تغییر تنظیمات کاربر (F3): مدیر | بارگذاری

F2 -- انتخاب تنظیمات مورد نظر

1 کارت خوان

2 نمایشگر مشتری/کالر آیدی

تنظیمات فنی جهت ارتباط سخت افزاری با دستگاه کارت خوان

ارسال مبلغ به دستگاه کارت خوان به صورت ریال  | ارسال مبلغ به دستگاه کارت خوان فعال باشد

این گزینه صرفاً در شرایطی فعال گردد که واحد پول بر روی (تومان) تنظیم شده باشد.

دستگاه کارت خوان: سامان کیش (WebService)

کارت خوان ۱ | کارت خوان ۲

**بانک ملت**

پورت COM:

BaudRate:  (bps)

**بانک صادرات (مینا کارت)**

IP شبکه محلی:

شماره پورت:

**بانک اقتصاد نوین**

IP شبکه محلی:

شماره پورت:

مسیر Log فایل:

**سایان کارت**

پورت COM:

**بانک سامان (COM)**

پورت COM:

**به پرداخت ملت**

شماره پورت:

**بانک پارسیان - قدیمی (COM)**

پورت COM:

**سامان کیش (وب سرویس)**

شماره پایانه:

**ایران کیش**

شماره سریال پایانه:

کد پذیرنده:

کد پایانه:

IP شبکه محلی:

شماره پورت:

**بانک ملی (سداد)**

IP شبکه محلی:

شماره پورت:

مواردی که با رنگ آبی مشخص شده اند، تنظیمات مشترک بین تمام کاربران هستند.

تایید Ctrl + S, ESC

شرکت پژوهاک  
۱۴۰۰/۰۸/۳۰